

ZigBee-LED-Funkfernbedienung zu 18157000

Artikel-Nr. 18207000



. ZigBee LED-Funksteuerung für den ZigBee LED-Dimmer 18157000. Ermöglicht das Koppeln von ZigBee-Beleuchtungsgeräten über die Touchlink-Inbetriebnahme. Unterstützt den Such- und Bindemodus zum Koppeln mit ZigBee-Beleuchtungsgeräten. Ermöglicht das Binden und Steuern von universellen DIM-, CCT-, RGB-, RGBW- und RGB + CCT-ZigBee-Beleuchtungsgeräten.

Übertragungreichweite (Sichtverbindung): bis zu 30 m. Bis zu vier Gruppen (max. 30 Empfänger) können mit einer Fernbedienung unabhängig gesteuert werden. Sieben individuelle Farben und Helligkeiten können gespeichert und abgerufen werden. Sechs voreingestellte Szenen und fünf Farbtemperaturen können abgerufen werden. Eine Anpassung der RGB-Farbsättigung ist möglich.

Spannung (Batterie): 6 V DC - 2 x CR2032 (nicht im Lieferumfang), Frequenz: 2,4 GHz, Sendeleistung (Ps) < 100 mW, Protokoll: ZigBee 3.0, Maße: L 137 x B 45 x H 13 mm, Material: Kunststoff

. Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20.

Artikel-Nr.	18207000
Stand:	06.12.2021 16:10

Material	Kunststoff	Breite	45 mm
Schutzart raumseitig	IP20	Aufbauhöhe	13 mm
Länge	137 mm		